

# 3100-OR de 500 / 625 / 750 Linea Interactiva

**NEW-SA Line Interactive UPS**  
Secure Your Data from Power Failure



## Prestaciones

- Topología Green Power, ahorro del 50% de energía en modo AC
- Cargador super rápido 90% carga en 4 horas
- Carga voltaje de entrada muy bajo, 2 veces mas poderoso que otros
- Control por microprocesador para garantizar alta fiabilidad
- AVR para estabilizacion del voltaje con elevador y reductor
- Encendido automático despues de retornar la red de AC
- Onda de salida senoidal simulada
- Funcion de arranque sin red de entrada
- Incluyen comunicación USB y puerto RJ-11 para protección telefono
- Incluye salidas de protección de baterías y de protección de picos
- Receptaculos de salida adaptados a los requerimientos locales
- Fácil reemplazo de la batería en caliente
- Opcional protección para antena Coaxial para TV o redes Network

## Descripción

El 3100-OR de 500/625/750 nos proporciona un diseño mecánico y flexible para satisfacer diversos ambientes de trabajo. Se puede colocar sobre la mesa, de pie en la parte superior, o montado en la pared (ideal para centralitas telefónicas). Además, el diseño de fácil sustitución del compartimiento de la batería hace de la sustitución de la misma fácil y sencillo. Equipados con salidas tipo schucko, para una fácil conexión de los ordenadores, y tambien de otros dispositivos electrónicos. El 3100 OR es la elección perfecta tanto para el hogar como pequeñas aplicaciones de oficina.

## Especificaciones

MODELO	OR 500	OR 625	OR 750
<b>POTENCIA</b>	500 VA / 300 W	625 VA / 375 W	750 VA / 450 W
<b>ENTRADA</b>			
Voltaje	110/120 VAC or 220/230/240 VAC		
Rango de Voltaje	85-140 VAC / 170-280 VAC		
Rango de Frecuencia	50 Hz or 60 Hz (auto deteccion)		
<b>SALIDA</b>			
Regulación Voltaje AC (Modo Batería)	±10%		
Regulación Frecuencia (Modo Batería)	60 Hz or 50 Hz ±1 Hz		
Tiempo de Transferencia	Típico 2-6 ms, máximo 10ms.		
Tipo de Onda (Modo Batería)	Senoidal Simulada		
<b>BATERIAS</b>			
Tipo de Baterías y Número	12 V/7 AH x 1	12 V/7 AH x 1	12 V/9 AH x 1
Tiempo de Recarga Típica	4 horas recupera hasta el 90% de la capacidad		
<b>INDICADORES</b>			
Modo AC	Encendida verde		
Modo Batería	Parpadeando Amarilla		
Fault	Encendida roja		
<b>PROTECCION</b>			
Protección Total	Protección contra Sobrecargas, Descarga y sobrecarga de baterías		
<b>ALARMAS</b>			
Modo Batería	Pitido cada 10 segundos		
Baja Batería	Pitido cada segundo		
Sobrecarga	Pitido cada 0.5 segundos		
Alarma de reemplazo de Batería	Pitido cada 2 segundos		
Fallo	Pitido Continuo		
<b>FISICAS</b>			
Tipo de Salidas	2 Salidas tipo Cee322 + 4 salidas tipo Schuko		
Dimension, D X W X H (mm)	292 x 199 x 91 (Patas incluidas)		
Peso Neto (kgs)	5.08	5.3	5.88
<b>ABIENTE DE FUNCIONAMIENTO</b>			
Humedad y temperatura	0-90 % RH @ 0- 40°C (no-condensada)		
Nivel de Ruido	Menor de 40dB		
<b>CONTROL SOFTWARE</b>			
Opcionalmente puertos USB / RS-232	Soportan Windows 98 SE/ME/NT 4.x/2000/2003/XP/Vista/2008		

\*Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso

2 Salidas CE 322 y 4 Salidas Schucko



Cami Pelleria Nave 10 (Pol. Ind. Bonavista) Badalona BCN (08915) T: 93 3070504 Fax: 93 307 24 85

Madrid - Sevilla - Córdoba - Granada - Cádiz - Girona - Murcia - Cáceres - Vigo - Pamplona - Zaragoza - Valencia - Tenerife - Mallorca

